

MMP1 ファームウェア アップデートガイド

ヤマハ製品をご愛用くださいます、まことにありがとうございます。

このガイドでは、MMP1 のファームウェアをアップデートする手順を説明します。


■ ご注意(必ずお読みください)

- アップデート作業は、お客様ご自身の責任において行なってください。
- アップデートは 1 台ずつ行なってください。
- アップデート作業中(データのロード中)に機器の電源を切ったり、ケーブルを抜いたり、このガイドに記載された手順と異なった操作をしたりすると、機器が故障する場合がありますのでご注意ください。
- アップデート作業に失敗し、もう一度アップデート作業を実行しても機器が正しく動作しない場合は、ヤマハ修理ご相談センターにお問い合わせください。
- MMP1 のファームウェアおよび本ガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- ファームウェア、ソフトウェアおよび本ガイドの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。
- 本ガイドに掲載されている画面は、すべて操作説明のためのものです。
- 本ガイドに掲載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。
- ソフトウェアは改良のため予告なしにバージョンアップすることがあります。

■ バージョンの確認方法

MMP1 のファームウェアのバージョンは MMP1 Editor で確認できます。

MMP1 Editor – Information 画面



■ アップデートの準備

アップデートには、以下のものをご用意ください。

- MMP1 Editor が正常に動作しているコンピューター
- Ethernet ケーブル(CAT5e 以上を推奨。ストレート/クロスのどちらでも使えます。)
- ファームウェア

ヤマハのプロオーディオサイト(以下の URL)から最新版をダウンロードしてください。


<https://www.yamaha.com/proaudio/>

■ MMP1 のファームウェアのアップデート

MMP1 のファームウェアをアップデートする手順を説明します。

ダウンロードした圧縮ファイルはあらかじめ解凍しておいてください。

1. MMP1 Editor を開き「Administrator」としてログインします。
2. ファームウェアをアップデートする MMP1 に接続します。
3. MMP1 Editor の Information 画面を開き、「Update」をクリックします。



4. 解凍したファイルの中からファームウェアデータファイル

「MMP1_firm**xxx**.mmpf」を選択し、「開く」をクリックします。


xxx はファームウェアのバージョン番号を表わします。

5. ファームウェアのバージョンを確認し、正しければ「Yes」をクリックします。

ファームウェアのアップデートが開始されます。

ファームウェアの読み込みが完了すると、「Update has been completed.」というメッセージが表示されます。

6. MMP1 本体を再起動して、Information 画面でファームウェアのバージョンが更新されていることを確認します。



以上でアップデートは完了です。